

Albrecht Electronic

EXPANSION SS497 25WATT

| IC Pin | REF. NO | 40ch only | 40ch only | 40ch only | 454ch only | Ham only | HAM/454 HAM start | 454/HAM CB start | 40/HAM CB start | FM 40ch only |
|--------|----------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 11 | R418 | L/H | L/H | H | H | L | L | H | H | H/L |
| 13 | R416/420 | L/H | L/H | H | H | H | L | L | L | H/L |
| 14 | R414 | H | H | L | L | L | L | L | L | H |
| 15 | R413/415 | H | L | H | L | L | L | L | H | H |
| 17 | R411 | L | L | L | L | L | L | L | L | H |
| Remark | | step disable | ch9+power on 454ch step disable | step enable | step enable | step enable | step enable | step enable | step enable | step disable |

H : ADD 10K

L : OPEN

H/L : ADD 10K or OPEN

Channel expansion truth table for AE 497
25 Watts version only

For use by licenced amateur radio operators only!